

ALARME PANIQUE SIRÈNE SOLAIRE SANS-FIL IP66 +  
BOUTON PANIQUE + TÉLÉCOMMANDE PANIQUE (GAMME HY)

Référence : [F005-6140-00](#)



# FICHE PRODUIT

---

## Kit panique solaire HY

Ce kit d'urgence sans fil avec sirène solaire, télécommande & bouton panique portable est conçu pour **protéger les personnes âgées & dépendantes ainsi que les travailleurs vulnérables & isolés.**

Il est **composé de 2 dispositifs paniques, permettant de signaler spontanément un problème :**

- **1 bouton panique**
- **1 télécommande avec bouton panique (et arrêt de la sirène)**

### Donner l'alerte panique à distance simplement

La **télécommande panique** et le **bouton panique autonomes** (grâce aux piles fournies) **sans-fil** sont conçus pour pouvoir donner l'alerte par **simple pression**. Ils sont jumelés par nos techniciens, lors de votre achat, à la **sirène solaire**.

Un déclenchement de l'alerte génère une **alarme** qui pourra sonner à l'extérieur des bâtiments. C'est un parfait moyen d'alerter **proches et/ou soignants**. Il a une utilité dans un cadre personnel de surveillance et de sécurité mais aussi dans un cadre professionnel/médical.

La **portée de la télécommande est de 50 mètres** en champ libre et le **bouton panique de 100 mètres** en champ libre avec la **sirène**.

### Pas de déclenchements intempestifs

Le **bouton panique** possède un **gros bouton rouge poussoir**. Appuyez **2 à 3 secondes** sur ce bouton pour **activer l'alerte**. La LED témoin confirme cette action. Même chose pour la télécommande, un appui long sur son bouton panique (*l'un des 4 boutons de la télécommande*) est nécessaire. **C'est un excellent moyen d'éviter les erreurs de déclenchement** par frottement, pression involontaire, chute etc.

**Utilisez le bouton désarmer de la télécommande lorsque vous voulez stopper l'alarme.**

## Jumelage pratique

Avec la sirène, vous pouvez utiliser jusqu'à **8 télécommandes** et **16 détecteurs/émetteurs**. **12 zones** sont actives lorsque la sirène est armée par la télécommande. **4 zones** peuvent être paramétrables en **zone 24/24**. Les dispositifs jumelés sur ces zones déclencheront la sirène **même si elle est désarmée**.

## Autonome (recharge grâce à lumière du jour)

Cette sirène est **autonome en énergie grâce à son panneau solaire** qui maintient les batteries rechargées pour un **fonctionnement jour comme nuit**. L'autonomie de la batterie intégrée est de **60 jours sans aucune lumière**, ainsi aucun risque qu'elle se vide entièrement, même pendant les nuits les plus longues ou les journées très nuageuses.

Son circuit de recharge est **optimisé** pour offrir un **bon rendement en électricité même dans des environnements peu ensoleillés**. Évitez cependant les lieux fortement et constamment ombragés.

Cette sirène est idéale pour les **lieux sans électricité**.

## Une sirène conçue pour l'extérieur

La sirène HY a été développée pour **respecter la norme IP66** avec un **excellent niveau d'étanchéité**. Elle offre une **utilisation sans faille en extérieur**, même dans des environnements exposés aux aléas climatiques. **Elle vous assure une surveillance optimale de votre propriété**.

## Portée (champ libre)

La portée correspond à l'élément de la gamme HY ou KP compatible jumelé vers cette sirène. Elle est de :

- **300 mètres** (*champ libre*) avec l'émetteur universel sans-fil
- **50 mètres** (*champ libre*) avec la télécommande
- **50 mètres** (*champ libre*) avec le bouton panique sans-fil
- **50 mètres** (*champ libre*) avec les détecteurs de fumée et chaleur
- **50-300 mètres** (*champ libre*) en fonction des éléments de la gamme KP.

## Répétition du signal

Cette **sirène solaire** est également capable d'**agir comme un répéteur de signal HY**. Lorsqu'elle reçoit un **signal d'alerte sans-fil**, elle va **faire rebondir le signal d'alerte avec une excellente portée de 150 mètres champ libre**. Des **dispositifs HY situés hors de portée pourront ainsi être déclenchés** grâce à cette répétition.

## Réglages

Vous avez la possibilité de définir la **durée pendant laquelle va sonner la sirène** après un déclenchement. Choisissez **30 secondes** ou **3 minutes** (*simplement un cavalier à changer de place sur la sirène*). À tout moment, vous pouvez **stopper la sirène** grâce au **bouton de désarmement de la télécommande HY**.

## Autoprotection

Cette **sirène solaire** est dotée d'une **protection contre l'arrachage**. Si un vandale tente de la décrocher, elle va se **déclencher automatiquement** (*et endolorir les tympans de l'individu en passant !*).

Chaque **sirène solaire HY** peut être **jumelée** en sans-fil avec jusqu'à **16 détecteurs ou émetteurs** ainsi que **8 télécommandes HY** très pratiques (F005-6020-00).

## Faites évoluer simplement votre système au besoin

- Sirène HY supplémentaire (F005-6000-00)
- Boutons panique HY (F005-6030-00 ou F005-6150-00)
- Détecteurs d'ouverture classique et déportée KP (F005-0770-00 ; F005-0610-00 ; F005-0660-00)
- Détecteur de mouvement classique, rideau, extérieur ou compatible animaux (F005-0640-00 ; F005-1450-00 ; F004-2280-00 ; F005-1230-00)
- Détecteur de vibration (F005-0600-00)
- Détecteur de fumée (F005-0650-00)
- Et bien d'autres encore

## CE KIT COMPREND

- **Alarme panique sirène solaire sans-fil IP66 + bouton panique + télécommande panique (gamme HY)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Sirène solaire 105db sans-fil (gamme HY)]
  - ... *incluant* 1x Sirène solaire sans-fil HY
  - ... *incluant* 1x Jeu de 3 vis et 3 chevilles
- [1x Bouton panique sans-fil (gamme HY)]
- [1x Télécommande (gamme HY)]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

### Sirène solaire 105db sans-fil (gamme HY)

- Résistante à l'eau : Oui (respecte la norme IP66)
- Sans-fil : Oui
- Portée : 50 - 150 mètres (champ libre)
- Alimentation : Batterie interne (2600 mAh 3.7v Lithium)
- Autonomie sans-recharge : 60 jours
- Méthode de recharge : Panneau solaire intégré
- Zones : 16
- Types de zone
  - 12 zones armement (*nécessite la télécommande pour l'armement*)
  - 4 zones urgence 24/24 (*déclenchement de la sirène même si elle est désarmée*)
- Couleur : Blanche

- Sirène : 105 Decibels (double sirènes)
- LEDs stroboscopiques : Oui (*quand la sirène est armée*)
- Autoprotection : Oui
- Contrôle à distance via télécommande : Oui (*jusqu'à 8 par sirène*)
- Durée de la sirène : 30 secondes ou 3 minutes
- Dimension : 320 (Hauteur) x 215 (Largeur) x 103 (Épaisseur) mm
- Installation : Retirez le couvercle (*1 vis partie inférieure*) et installez la base sur votre mur avec 3 vis
- Fréquence d'utilisation : 433 MHz

#### Bouton panique sans-fil (gamme HY)

- Portée : 50 mètres (champ libre)
- Dimension : 50 x 35 x 13 mm
- Alimentation : pile bouton CR2 (inclue)
- Couleur : blanche et rouge
- Cordon : 80 mm de diamètre
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

#### Télécommande (gamme HY)

- Portée : 50 mètres (champ libre)
- Contrôles :
  - Armement
  - Désarmement
  - Bouton panique
- Clapet de protection : Oui (coulissante)
- Couleur : noir
- Dimension : 65 x 35 x 14 mm
- Antenne extensible : Oui ( 0 à 60 mm)
- Anneau pour porte-clef : Oui
- Alimentation : 1 x pile MN21 12v (fournie)
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz