

Niloé™

poussoirs



6 647 05



6 647 15



6 651 22

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports

A équiper de plaques (p. 721)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 720)

Fixation à vis et à griffes avec accessoires griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97 (p. 720)

Livrés avec coques de protection de chantier

Niloé™

écodéTECTEURS ET ÉCOVARIATEURS



6 651 14

Mécanisme livré avec enjoliveur et support

A équiper de plaques (p. 721)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 720)

Fixation à vis et à griffe avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97 (p. 720)

Livrés avec coques de protection de chantier

Réf. Poussoirs 6 A - 250 V~

6 647 05 Poussoir simple NO - NF



6 647 08 Poussoir double NO - NF



6 647 26 Poussoir lumineux



Livrée avec voyant réf. 6 650 90 (p. 664)

NO - NF

6 647 15 Poussoir lumineux avec étiquette pictos



NO - NF

Livrée avec voyant lumineux réf. 6 650 90 et étiquettes picto "sonnerie", "cadenas" et "ampoule" intégrés

6 647 25 Poussoir IP 44



NO - NF

Etanche à l'air

Devient lumineux avec réf. 6 650 90 ou réf. 6 650 92 (p. 664)

Livrée avec chaussette d'étanchéité à l'air réf. 6 650 96
Se monte sur les plaques standard

Va-et-vient 10 AX + poussoir 6 A - 250 V~

6 647 09 Va-et-vient + poussoir NO - NF



EcodéTECTEURS Mosaic (à associer avec l'intégrateur réf. 6 651 95)
p. 895



Variateurs Mosaic (à associer avec intégrateur réf. 6 651 95)
p. 896



Réf. EcodéTECTEURS - 230 V~

6 651 22 EcodéTECTEUR 2 fils, sans Neutre, sans dérogation



Compatibles avec toutes les lampes du marché

Détection par infrarouge

Champ de détection 180°

Portée de détection 8 m

6 651 19 EcodéTECTEUR pour minuterie, 2 fils, sans Neutre



S'installe en lieu et place d'un poussoir

S'associe à une minuterie électronique modulaire (p. 541)

Le réglage de la temporisation devra être identique à celle de la minuterie

Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1000 lux

La puissance acceptée par type de lampes est liée à la minuterie et non au détecteur

6 651 14 ECOVARIATEUR 2 FILS



Permet la commande et la variation de tous types de lampes :

- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)

- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 400 VA

- Halogènes 230 V : 3 W à 400 W

- Tubes fluorescents : 3 VA à 200 VA

- Incandescent : 3 W à 400 W

S'utilise :

- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)

Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction

Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)

Peut s'associer à un ou plusieurs boutons pousoirs non lumineux (réf. 6 647 05), chaque bouton pousoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

0 401 49 COMPENSATEUR ACTIF



Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompact, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, halogène 230 V, tube fluorescent, incandescent)

Consommation : 0,4 W