S2000 PRO V2.0

Portable Powerstation

Model:AP -SS -009-PRO (S2000 Pro)

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Tragbaren Kraftwerkes, eines Plug-and-Play-Backup-Kraftwerkes für die Stromversorgung im Freien. Das S2000 Pro wird telewise aufgeladen gefertigt gemäß Lithium-Ionenbatteriesicherheitsstandards. Bitte Sie den Rest unseres Handbuchs lesen, sotrdem Sie es bitte erst nach Erhalt des vollständigen Produktes und nach der ACL-Lokalisation haben vor der Verfügung gesetzt.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bevor Sie unser Produkt verwenden, sollten Sie diese Bedienungsanleitung lesen, um die Funktion des Produkts vollständig zu verstehen. Befolgen Sie insbesondere diese wichtige SICHERHEITSHINWEISE. Ein unsachgemäßer Betrieb kann zu Produktfehlern führen und in schweren Fällen auch zu Verletzungen führen. Wir empfehlen den Benutzer dringend, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen und die wichtigen Sicherheitsverkehrungen zu verstehen (einschließlich Sicherheitshinweisen, Sicherheitsmaßnahmen während des Gebrauchs und Betriebs, tägliche Wartungsbedingungen usw.) Andernfalls sind wir nicht für Schäden am Produkt oder Verletzungen verantwortlich.

Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hohem Staub oder einer stickstoffreichen Atmosphäre, diese ihn Gerätebeeinträchtigen elektronischer Produkte und können Probleme verursachen. (Besonders den AC-Ausgangsanschluss verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die Nennleistung Ihres elektronischen Geräts 2400 W nicht die Systemleistungsfähigkeit nicht überschreitet. Normalerweise finden Benutzer die relevanten Leistungsparameter über die Parameterbezeichnungen des elektronischen Geräts.

1. Wenn das Produkt gewartet oder repariert werden muss, senden Sie es bitte an einen qualifizierten Reparaturbetrieb. Zerlegen oder modifizieren Sie KEINE Teile dieses Produkts ohne unsere Anleitung. Eine falsche Montage kann zu Unfällen wie Feuer oder Stromschlag führen. Durch nicht autorisierte Montage erlischt Ihre Garantie.
2. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte vermeiden Sie die Verwendung in einer sehr feuchten Umgebung. Gießen Sie KEINE Flüssigkeit in dieses Produkt und tauchen Sie dieses Produkt nicht in eine Flüssigkeit.
3. Wenn Sie eine Verwendung Ihrer Ausrüstung oder Schwellungen oder Ausläufen der internen Batterie feststellen, bitte aufgeben Sie Ihr Gerät sofortig und ununterbrochen in Verbindung.
4. Bitte zerlegen Sie dieses Produkt nicht, wenn es eingeschaltet ist.
5. Bitte vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts in einer Umgebung mit elektromagnetischen oder elektrostatischen Störungen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Ausfalls der Batteriesicherungen.
6. Bitte halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie es nicht in Wasser fallen oder fallen lassen. Verwenden Sie zum Aufheben ladehandschuhe.
7. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT mit beschädigten Drähten, Steckern oder Ausgangsdrähten.
8. Bitte halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie Geräten Ort und behinderte Nicht die Luftzirkulation.
9. NICHT falten lassen, schwere Gegenstände platzieren oder auf das Produkt schlagen. NICHT auf das Produkt treten oder es mit Gewalt behandeln.
10. Setzen Sie NIEMALS Finger, Handflächen oder Körperteile in dieses Produkt ein. Stellsicherstellen um zu vermeiden, dass dieses Produkt mit Münzen, Schmuck, Schlüsseln und anderen Metallgegenständen kurzgeschlossen wird, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
11. Verwenden Sie KEIN brennbares Gas wie Isobutan in der Nähe des produkts. Es kann sich entzünden und explodieren und zu einer Brände verursachen.
12. Werfen Sie das produkt NICHT ins Feuer oder in die Hitze. Verwenden oder lagern Sie es NICHT an Orten mit hohen Temperaturen, die Orte Nahe Feuerquellen, die Öfen, das Auto während der heißen Jahreszeit oder unter direkter Sonneneinstrahlung, da es sonst zu Überhitzung, Feuer, Explosion oder Fehfunktionen kommen kann. (Wenn Sie zum Aufladen Sonnenkollektoren verwenden, decken Sie dieses Produkt NICHT mit Decken oder Kleidung ab und legen Sie es an einen kühlen und belüfteten Ort.)

13.Das Produkt ist wetterbeständig. Wenn Sie Ihrfunktion verwenden, muss es regelmäßig einfach gereinigt und gewartet werden. Es sollten es in einem Zustand aufbewahren Tuch abwischen. Wenn Sie eine gründliche Reinigung wünschen, empfehlen wir Ihnen, einen neutralen Reiniger für Waschtrommeln und Computertischtücher zu nehmen.

14.Wenn das Produkt im Produkt ausfällt und an der Hauptoder Kleidung haftet, waschen Sie es bitte sofort mit Seifenwasser. Wenn Sie Ihre Augen berühren, spülen Sie Ihre Augen sofort, reiben Sie es NICHT, spülen Sie es mit Wasser ab und suchen Sie sofig einen Arzt auf.

15. Verwenden Sie das produkt NICHT mit nassen Händen oder wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab, da das zu einem elektrischen Schlag führen kann.

Stückliste

AC-Ladekabel (Verwenden Sie immer passen Kabel zum Aufladen)

Produktumriss

AC-Lade Eingangsschnittstelle.

Lüftersitzungsöffnung.

① 4 × Spezieller AC-Ausgangsanschluss:
Verschiedene Länder haben unterschiedliche Spezifikationen für die Netzstromversorgung, und Benutzer müssen für den Internet ausweichen, die der lokalen AC-Ausgangs Spezifikationen entspricht.

② 2× Ausgangsanschlüsse:
2 × USB-C-Ausgangsanschluss (PD-Schnellladung)
2 × USB-A-Ausgangsanschluss (QC3.0-Schnellladung)

③ 1×30A-AC-Ausgang

④ 6750 Watt Input

⑤ LCD-Bildschirm
Aufwendiger Wenn der AC/DC Modus ausgeschaltet ist, wechselt das Kraftwerk nach 12 Stunden automatisch in den Ruhezustand Wenn der DC-Modus nicht ausgeschaltet ist und keine Gerätebeanspruchung erfolgt, wechselt das Kraftwerk nach 24 Stunden automatisch in den Ruhezustand Drücken Sie nach dem Einhalten in den Einhaltezustand 3 Sekunden lang die Weckbaste, um das Gerät wieder zu aktivieren.

⑥ Master für Wechselrichter: Nach dem Einschalten des Geräts ist ein langes Drücken der Wechselrichtertaste 3 Sekunden lang erforderlich, um den Wechselrichterausgang einzuschalten. Die Wechselrichterbasen sind betriebsbereit, wenn das Wechselrichtersymbol aufleuchtet in der Zwischenzeit lädt ein Lüfter an. Um sich an die Wechselrichterbasen anzuschließen, müssen Sie zuerst den Master-Wechselrichter einschalten Wechselrichtersymbols und Anzeige des Bluetooth-Symbols auf dem Bildschirm zeigen sich und 60 Hz über die Anwendung im Leerlauf ausgeschaltet werden.

⑦ DC/Bluetooth-Modus Umschalttaste: Drücken Sie kurz die DC-Taste, um den DC-Ausgangsmodus ein- oder auszuschalten und gleichzeitig 4 USB-A- und 2 USB-C-Ausgangsports zu ähnlichen Halten Sie im eingeschalteten Zustand 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, die "B" auf dem Bildschirm angezeigt wird, um den Bluetooth-Modus aufzurufen oder zu verlassen. (Hinweis: Sie müssen den QR-Code scannen, um die APP herunterzuladen, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem Smartphone über Bluetooth herstellen.)

Interpretation des LCD-Bildschirms

① Akkuzustand (Fünf Zellen-Leistungsanzeige, jede Zelle repräsentiert 20% Leistung)

② Batteriebetrieb Prozentsatz

③ Aktuelle Gesamt Eingang / Ausgangsleistung jeder Schnittstelle

④/⑤/⑥ Um sich an einige Länder oder Regionen anzupassen, können Benutzer Hertz über die App-Oberfläche umschalten, wenn der Wechselrichterausgangsgrenzwert erreicht

⑦ Verbleibende Zeit (zur geschätzte Zeit. Die verbleibende Zeit hängt von den verwendeten Geräten ab.)

⑧ Symbol für Überlastung der Gesamtausgangsleistung Die aktuelle Gesamtausgangsleistung überschreitet den angegebenen Wert ausloszgeschaltet das Produkt die Meh Arbeitsleistung überschreitet 2400 W nicht). Das Gerät Überlast Warnsymbol leuchtet auf, um den Benutzer daran zu erinnern, dass Sie Geräte ohne angegebene Leistung zu ersetzen.

⑨ "Hochtemperatur-Warnsymbol: Die Betriebstemperatur des Wechselrichters ist höher als 55 °C. Das System wechselt in den Thermoschutzmechanismus und der AC-Ausgangsanschluss funktioniert nicht mehr. Nach einer kleinen Minuten und warten Sie, bis er abgekühlt ist, bevor Sie den AC-Ausgang neu starten.

⑩ Symbol für den AC-Ausgangsmodus: Halten Sie die AC-Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt, bis sich AC-Symbol auf dem Bildschirm ausschaltet. Hinweis: Nach dem Aufruhen des AC-Modus verbraucht der Wechselrichter im Leerlauf ca. 10-15 W pro Stunde (keine Hauptaufgabe ist die AC-Ausgangsfunktion eingeschaltet). Drehen Sie daher, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, zu verlassen, nachdem Sie die AC-Ausgangsfunktion verwendet hat.

⑪ Symbol für Verbindung USB-C-Ausgangsanschluss: Wenn Sie eine USB-C-Anschluss aufladen, leuchtet das Symbol für USB-C auf dem Bildschirm auf. Das Symbol verschwindet, wenn Sie das Kabel vom USB-C-Anschluss abziehen.

⑫ USB-A-Ausgangssymbol / Autoladegerät-Ausgangssymbol: Bevor Sie in der DC-Ausgang Modus wechseln oder Bluetooth-Modus, müssen Sie die DC-Taste kurz drücken. Das USB-A-Ausgangssymbol und das Autoladegerät-Ausgangssymbol auf dem LCD-Bildschirm leuchten Aufladungsgeräten leuchten, wenn Sie sie an einen Motor Master beginnt.

⑬ Bluetooth-Modus (Bluetooth-Modell: 9018SFF2 4.0 BLE)

⑭ Sobald der Lüfter läuft, leuchtet das Symbol auf.

App

Das Bild des angezeigten Geräts wird angezeigt

① Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon. Stellen Sie sicher, dass der Ortungsdienst aktiviert ist.

② Drücken Sie kurz, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, dann drücken Sie die Taste lang, um den Bluetooth-Modus aufzurufen.

③ Öffnen Sie die APP nahen Sie in der App-Liste auf Your Power. Geräte in der ALLPOWERS S2000 aus um ist Paar zu erstellen

Hinweis: Normalerweise liegt die effektive Reichweite der Bluetooth-Verbindung zwischen 10 und 15 Metern. Wenn Sie den Bluetooth-Modus verwenden, versuchen Sie bitte, sich von anderen elektronischen Geräten zu entfernen, um Störungen zu vermeiden. Die Verbindung zu minimieren und elektromagnetische Störungen in Anzeigeleuchten reduzieren.

Bluetooth

APP erforderlich! Die Verwendung von iOS 9.0 und höher oder Android 4.3 und höher.

Tipps:

Der Wechselrichter-Ausgangsmodus erfordert, dass die Batteriekapazität mindestens 5% beträgt und das Gerät vor dem Gebrauch aufgeladen werden muss. Anderfalls kann es möglicherweise nicht nach dem Anschalten an Haushaltsgeräte mit hoher Leistung gestartet werden. Dies ist eine von uns bestätigtte Konstruktion, um die Batterie zu schützen Über Entladen, langfristig niedrige Batteriestellung kann die Batterie beschädigen oder sogar die Batteriebestandteile verkohlen. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, sollte es alle 3 Monate aufgeladen werden. Wenn Sie Modi zu verlassen und den LCD-Bildschirm nicht nach Verwendung des Produkts zu schließen. Hinweis: Sie müssen alle Modi verlassen, um den LCD-Bildschirm auszuschalten. Vor der Wiederverwendung müssen Sie bestätigen, dass die Ventilatoren im ausgeschalteten Zustand beginnt sich der Mikroelektronik. Bitauerkeiss möglichkeiten wenn Sie in Standby-Betrieb (ähnlich wie die menschlichen Organe im Schlaf) Es wird festgestellt, dass ein kleiner Teil der Batteriestrom verloren geht, wenn sie länger als ein halbes Jahr gelagert wird.

Wie man $2000 Pro aufladt

1. Laden mit Verbrauchern: Auf der Rückseite des Produkts befindet sich ein Wechselrichter-Ladeanschluss. Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer Geräte einfach die mitgelieferten Kabel. Sie zum Laden das entsprechende Netzteil. Anderntfalls kann dich qualifizierte Netzteil die Ladeleistung bestimmen. Die Ladezeitvolg beträgt bis zu 1500W pro Stunde und die volle Leistung beträgt ca. 1-2 Stunden.

Gerätet Vorsus kann Sie bei Bedarf auch Kabelbeide oder andere Geräteanschlüsse über Ladeanschlüsse oder Ostnaeeinsen verwenden. Sie können Ihre Geräte auf den Vorderseite des Produkts aufladen und sehen Eingangsleistung und -strom. Für 18-20 Stunden Ladezeit. Sie oder Anforderungen Ihrer Geräte. (Ladezeitvorg beträgt bis zu 650W pro Stunde und die volle Leistung beträgt ca. 3-4 Stunden.)

2. Um $2000 Pro über Solar-Photovoltaik-Module aufzuladen, wird empfohlen, ALLPOWERS Solarpanel USB-C-Ausgangsanschluss. Wenn Sie Geräte über den USB-C-Anschluss aufladen, leuchtet das Symbol für USB-C auf dem Bildschirm auf. Das Symbol verschwindet, wenn Sie das Kabel vom USB-C-Anschluss abziehen.

beträgt 7-8 Stunden, die effektive Beleuchtungsdauer kann nur 4-5 Stunden betragen und die durchschnittliche Lichtenergie des Benutzers am Tag beträgt möglicherweise nur etwa 30% des Nennwerts.

UPS Funktion

UPS(Unterbrechungsfreie Power System) wird hauptsächlich verwendet, um einige Geräte, die eine hohe Stromstabilität erfordern, unterbrechungsfrei mit Strom zu versorgen. Wenn $2000 Pro über AC-Ladekabel an eine Steckdose angeschlossen ist, aber die UPS Funktion automatisch aktiviert. Zu diesem Zeitpunkt ist die $2000 Pro angeschlossenen Geräte unter dem Schutz der unterbrechungsfreien Stromversorgung der UPS. Wenn die Stromversorgung der Steckdose unterbrochen wird, stellt die UPS die Verbindung sofort. Das Gerät verfügt über eine kontinuierliche und stabile Stromversorgung, um sicherzustellen dass dadurch zum plötzlichen Stromausfall oder Vertust von Dokumentenarbeit zu vermeiden.

Hinweis 1: $2000 Pro setzt sich befindet sich im Energiesparmodus, wenn sie über das AC-Ladekabel an eine Steckdose angeschlossen ist, aber wenn der Akku 100% voll aufgeladen ist, stoppt die Akkuladeaktivitäten automatisch und nur die UPS Funktion wird aktiviert betrieben. Dies vermeidet effektiv ein Überladen des Batteriebestandsaufgabe, wenn sich die Batterie immer in einem geladenen Zustand befindet.

Schutzeinrichtungen	Überstrom-Unterspannung-Überspannung-Überlastung-Kurzschluss-Überhitzung

Anmerkungen: Die USB-1 / USB-A Ausgangsanschlüsse und die DC-Ausgangsanschlüsse sind kompatibel. Bei Verwendung beträgt der Einzelanschluss bis zu 24 W pro Stunde, der Dual-Anschluss wird gemäß Leistungsverteilung und der Überlastschutz stoppt den Betrieb, wenn der Energieparameter 150W überschreitet. Wenn es sich jedoch nicht um eine UPS Funktion handelt, kann es normalerweise eine konstante Ausgangsleistung von bis zu 2400W unterstützen.

Specifications:

Batterie	Lithium-Ionen-Batterie Kapazität: 40Ah/148.1Wh (3.7V/1500 Wh) Gewicht: ca. 14.5 kg Abmessungen: 375 x 245 x 290 mm / 14.76 x 9.45 x 9.84 Zoll
Eingang	AC: 1500 W (Max. 100-240V) Solar: 600W (18-70V 16A Max.)
Ausgang	Wechselstromausgang: kontinuierlich 2400 W, Spitze 4000 W (mit Sinuswelle) 5V Autoladegerät Ausgangsleistung: 2.4A USB-C: 5V/5A/9V/3A/12V/5A/15V/3A/20V/5A/PD 100Watt ; USB-1/USB-3: 5V/3A/9V/2A/12V ; USB-2/USB-4: 5V/3A/9V/2A/12V ; USB1 + USB3 / USB2 + USB4: 5V/2.4A + 5V2.4A
Temperatur	Arbeitstemperatur: -20~45 °C; Überlastschutz: 55-66°C; Bei langfristiger Lagerung empfehlen Sie eine Lagerung in Frieren oder Lagerung in feuchte/Umgebung vermeiden.

Schutzeinrichtungen

1. Wenn die Bedingungen zu zulassen, vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig entladen ist, bevor Sie sie in einem anderen Gerät verwenden oder wieder aufladen. Vermeiden Sie das Produkt einfach Batterien mit unterschiedlichen Chemikalien, daher ist es strengstens verboten, es in normalen Batterien zu verwenden. Für weitere Informationen beziehen Sie bitte die Ortlichen Gesetze und Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien.

2. Wenn der Akku aufgrund eines Problems vollständig entladen werden kann, entsorgen Sie ihn bitte nicht Batterie Recycling-Box. Wenden Sie sich in diesem Fall an ein professionelles Batterie-Recycling-Unternehmen zur Wiederverwertung.

3.Bitte entsorgen Sie beschädigte Batterien, die nicht wieder aufgeladen werden können.

Entsorgungsleitfaden

1. Wenn die Bedingungen zu zulassen, vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig entladen ist, bevor Sie sie in einem anderen Gerät verwenden oder wieder aufladen. Vermeiden Sie das Produkt einfach Batterien mit unterschiedlichen Chemikalien, daher ist es strengstens verboten, es in normalen Batterien zu verwenden. Für weitere Informationen beziehen Sie bitte die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien.

2. Wenn der Akku aufgrund eines Problems vollständig entladen werden kann, entsorgen Sie ihn bitte nicht Batterie Recycling-Box. Wenden Sie sich in diesem Fall an ein professionelles Batterie-Recycling-Unternehmen zur Wiederverwertung.

3.Bitte entsorgen Sie beschädigte Batterien, die nicht wieder aufgeladen werden können.

kontaktiere uns

Wenn Sie Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an **support@allpowers.com**. Wir werden innerhalb eines Kalendertages nach Erhalt Ihrer E-Mail antworten. Darüber hinaus können Sie uns auch über unsere offizielle Website kontaktieren: **www.allpowers.com**.