

Funk-Alarmtrittmatte TMF01

PENTATECH®

TECHNISCHE DATEN

Trittmatte mit Funk-Sender

Spannungsversorgung: CR2032 Batterie (mitgeliefert)

Frequenzband: 433,05 - 434,79 MHz

Abgestrahlte maximale Sendeleistung: < 10 mW

Funkreichweite: max. 60 m (im Freien)

Funkcodierung: Sender TMF01T und Empfänger TMF01S bereits ab Werk miteinander codiert (übereinstimmende CH-Nr.)

Sensor: Kontaktfolie

Material: Kunststoff, schwarz (Trittmatte)

Temperaturbereich: -5° bis + 40°C

Abmessungen: 560 x 360mm (Trittmatte)

Empfänger/ Signalgeber

Spannungsversorgung: 3 St. 1,5V C-Batterien (MN1400), alternativ 6 V DC Netzgerät NG600U (beides nicht im Lieferumfang)

Lautstärke: Alarm ca. 95 dB(A), Gong laut ca. 90 dB(A). Gong leise ca. 60 dB(A)

Material: Kunststoff, weiß

Temperaturbereich: 0°C bis + 40°C

Abmessungen: 94 x 130 x 42mm

- Wird unauffällig unter einem Teppich oder Fußabstreifer platziert, nach dem Auftreten erfolgt am Signalgeber ein Alarmton bzw. ein lauter oder ein leiser Gongton
- Universell einsetzbar: auch zur Personenmeldung im Bereich Pflege/ Kinder oder als Katzenklingel einsetzbar
- Bestehend aus Trittmatte mit eingebautem Funk-Sender inkl. Batterie sowie Signalgeber
- Die Matte ist für den Einsatz an einer trockenen Stelle geeignet, sie darf nicht im Regen oder im Wasser stehen
- Einfache und flexible Montage
- Zuverlässige Meldung durch mechanischen Kontakt

Unauffällige Eingangssicherung

- Auch für offene Türen oder Gänge geeignet
- Je nach Einstellung erfolgt sofort beim Auftreten ein lauter Alarmton bzw. ein lauter oder ein leiser Gongton

Als Katzenklingel

- Setzt sich die Katze auf die Trittmatte vor der geschlossenen Haus- oder Terrassentür, ertönt sofort das Signal in der Wohnung

Im Bereich Pflege/Kinder

- Die Trittmatte warnt, wenn Pflegebedürftige das Bett oder Zimmer verlassen
- So können Pflegekräfte oder Angehörige schnell eingreifen und Stürzen, Desorientierung und anderen Gefahren vorbeugen



TMF01

Art.Nr. 33621

