

EM 4000



Gama de generadores portátiles Powermate: suministro eléctrico inmediato para iluminar, ejecutar obras y realizar mejoras domésticas. Una completa gama que le proporciona la mejor solución para sus necesidades de energía en cualquier lugar. Cuando no esté realizando ninguna obra, puede utilizar su generador portátil como fuente de suministro eléctrico auxiliar durante apagones.

- Motor OHV que proporciona energía estable para múltiples aplicaciones
- Combustible: Gasolina
- Sistema de arranque: Manual
- El sistema de protección por bajo nivel de aceite protege el generador
- Instrucciones prácticas para su primer uso (pegatina)
- AVR Regulador Automático de Voltaje
- Kit de ruedas incorporado para un transporte cómodo

Principales Características

Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	230
Fases		1
Potencia Máxima	Watts	3500
Potencia nominal	Watts	3200

Motor

Tipo		OHV
Velocidad de funcionamiento nominal	rpm	3000
Combustible		Gasolina
Sistema de arranque		Manual
Deposito de aceite	l	0.6
Sistema de protección por bajo nivel de aceite		√




Alternador

Regulación Voltaje		AVR
--------------------	--	-----

Dimensiones

Longitud	(L) mm	642
Ancho	(W) mm	587
Altura	(H) mm	563
Peso seco	Kg	52
Dimensión de caja de cartón LxWxH	mm	600x465x515



Autonomía

Capacidad de tanque de combustible		15
Consumo de combustible @ 75%	l/h	1.90
Autonomía al 75%	h	7.9



Nivel sonoro

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBA	95
Nivel de presión de ruido @ 7 mt	dB(A)	67

CONTROL DEL GENERADOR

CONTROLES:

- Interruptor de arranque: OFF - ON
- Arranque manual
- Grifo de combustible

PROTECCIONES

- Térmico
- Protección por bajo nivel de aceite

ENCHUFES

SCHUKO 230V 16A IP44		2
----------------------	--	---

