



Bombilla LED AR111, 20W, 45°

Bombilla Lampara LED AR111 de 20W de potencia y diodo COB para sustituir a la bombilla halógena de focos empotrables. Con su driver externo facilitamos la conexión a 220V. Descubre las ventajas que te ofrece el LED y adquiere este magnífico producto en nuestra tienda online



ESPECIFICACIONES

Potencia	20W
Flujo luminoso	2000lm, 2000lm, 2000lm
Ángulo de apertura	45°
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	86
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	85V-265V
Chip	COB
Otros	Driver Integrado o independiente
Casquillo	AR111
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Temp. de trabajo	-20°C ~ +55°C
Frecuencia de trabajo	50/60Hz
Ciclos de encendido	100000
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto
111x111x50mm

Dimensiones del packaging
12x12x7cm

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	2000lm
Blanco neutro	4000K	2000lm
Blanco frío	6000K	2000lm

DETALLES

La **Lámpara LED AR111** COB de 20W, a diferencia de otras AR111 disponibles en el mercado, dispone de un driver externo para facilitarnos la conexión directa a 220v.

Entre sus ventajas destacamos su excelente rendimiento LED y su elevado índice de reproducción cromática superior a +85 que permite una reproducción fiel de los colores. Por estas razones se convierte en una bombilla ideal para ser utilizada en espacios comerciales como tiendas, restaurantes u hoteles.

Los **FOCOS LED AR** son ideales para obtener una iluminación de acentuación y exhibiciones de todo tipo. No generan radiaciones UV por lo que evita los efectos de decoloración en las zonas de luminosidad.

Estos **FOCOS LED AR** son ideales para ser reemplazados por focos halógenos. Los **FOCOS LED**

AR se adaptan notablemente a todo tipo de proyectos de iluminación de ambientes interiores tipo, recepciones, restaurantes, galerías, escaparates y entornos comerciales.

El objetivo principal de una buena iluminación en centros comerciales, escaparates, supermercados y otras superficies comerciales es generar el interés de las personas, destacando algún producto por encima de los demás. Este es el objetivo de los **FOCOS LED AR**, los cuáles, ofrecen una iluminación de una forma específica dependiendo de las características, ya sea ropa, alimentación, electrónica, ... etc. con el fin de hacerlo más atractivo a los ojos del público.

Incluye transformador separado, para una fácil conexión y/o sustitución de elementos.

Ficha técnica

Bombilla LED AR111, 20W, 45°

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Bombilla LED AR111, 20W, 45°

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.