



## GUIDA ALLA PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO EQUO PLUS

---

### *Passo 1: Cancellazione di tutti i codici presenti in memoria*

*(Da effettuare una sola volta se si vogliono programmare più radiocomandi)*

1. **Premere il tasto P1** (PROG RADIO della centralina) e tenerlo premuto per **6 secondi**.
  2. **Rilasciare il tasto P1**. A questo punto il LED L3 lampeggerà velocemente.
  3. Dopo circa 6 secondi, il **LED L2 si spegnerà**. Questo indica che tutti i codici presenti nella memoria della centralina sono stati cancellati con successo.
- 

### *Passo 2: Programmazione dei trasmettitori (radiocomandi)*

1. **Premere il tasto P1** (PROG RADIO della centralina) per **2 secondi**.
    - Il **LED L2 si accenderà**, indicando che la centralina è in modalità programmazione.
  2. Premere il tasto desiderato del radiocomando da programmare.
    - Il **LED L2 lampeggerà due volte** per confermare l'avvenuta memorizzazione del radiocomando.
  3. Ripetere l'operazione per ciascun radiocomando da programmare.
  4. La centralina **uscirà automaticamente dalla modalità programmazione** dopo **6 secondi** se non viene premuto nessun altro tasto.
- 

### *Passo 3: Programmazione della funzione per il passaggio pedonale*

*(Utilizzando un tasto diverso del radiocomando)*

1. **Premere il tasto P1** per **2 secondi** e rilasciarlo.
2. **Premere nuovamente il tasto P1** per **1 secondo**.
  - Il **LED L2 inizierà a lampeggiare**.
3. Premere il tasto del radiocomando da associare alla funzione di passaggio pedonale.
  - Il **LED L2 lampeggerà rapidamente due volte** per confermare la memorizzazione.
4. Ripetere per ogni radiocomando da programmare per il passaggio pedonale.
5. La centralina **uscirà automaticamente dalla modalità programmazione** dopo **6 secondi**.

**Nota:** La funzione di passaggio pedonale consente di aprire solo la **prima anta** del cancello per facilitare l'accesso pedonale.

---

### *Nota Bene:*

- Il tasto **P1 della centralina** per i cancelli automatici corrisponde a **PROG RADIO**.
- Per le centraline delle **serrande**, il tasto corrispondente è **SEL**.